

GENERADOR HUSQVARNA G3200P



Diseñado para abastecer hogares y lugares de trabajo, este generador de tamaño mediano con potencia nominal de 2,8 kW (50 Hz) es eficiente, confiable y fácil de usar incluso en entornos difíciles donde el suministro de electricidad puede ser limitado. El tanque de combustible de 14 L garantiza un rendimiento continuo de su motor de gasolina de fácil arranque.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia máxima (CA) (kW)	3,2 kW
Potencia nominal (CA) (kW)	2,8 kW
Tipo de combustible	Nafta
Motor	Husqvarna
DC Salida	1x 12V-8A
AC Salida	2x 220V-20A Type "P"
Fase	Monofásico
Capacidad de aceite del motor	0,6 Lts.
Cilindrada	212 c.c.
Peso (Kg)	49 Kg
Tensión (CA)	220 V
Potencia máxima de motor (HP)	5,8 HP
Sistema de arranque	Retráctil
Capacidad de tanque de combustible (L)	14 L
Frecuencia (CA)	50 Hz
Consumo (g/kWh)	395 g/kWh
Autonomía (50% / 100%)	12 h / 9 h
Nivel de potencia sonora medido	94
Origen	RPC